

Configuración de gateway de salida en postfix

En esta entrada explicaremos como configurar el el gateway como relay de correo de salida.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el acceso al gateway de salida está restringido por ip, por lo que cuando demos de alta el gateway la ip tendrá que coincidir con la ip del servidor de correo.

[Crear](#)[Eliminar seleccionados](#)[Editar](#)[Solicitar baja](#)**DIRECCIÓN IPv4**

100.64.1.1

ESTADO

Activo

EXPIRACIÓN

23/05/2023

DOMINIOS

<input type="checkbox"/>	Dominio
<input type="checkbox"/>	dominio1.net
<input type="checkbox"/>	dominio2.net

Ahora simplemente tenemos que entrar en el servidor de correo (en este caso 100.64.1.1) y editar el fichero `/etc/postfix/main.cf`.

Tendremos que añadir o modificar el parámetro `relayhost` y darle el siguiente valor:

```
relayhost = mgw.neodigit.net:25
```

Ahora solo queda reiniciar el servidor postfix. En caso de usar `systemd` el comando sería el siguiente:

```
systemctl restart postfix
```

Revision #1

Created 2 October 2023 15:09:01 by javier

Updated 2 October 2023 15:45:03 by javier